



MapR Touch

Alarmpanelet som åpner mange muligheter for høyere sikkerhet - nå med nytt og forbedret grensesnitt.

Vårt grafiske alarmpanel MapR Touch åpner mange muligheter for høyere sikkerhet og gir deg et totaloverblikk og kontroll over ditt anlegg. Overvåking og styring både av innbruddsalarm, driftsalarm, dørmiljøer og brannvarsling via MapR Touch. Benytt ett alarmpanel for hele anlegget eller et for hvert alarmområde.

Hvis du vil kan du til og med styre dine dører direkte på panelet, hvilket gjør at du på en enkel måte kan låse opp, låse eller tidsbestemme låsetider for spesifikke dørmiljøer.

Hvor kan den benyttes?

Alarmpanelet plasseres innendørs og passer utmerket på steder der du vil ha et tydelig og grafisk betjeningspanel som gir totaloverblikk og kontroll over alarmanlegget. Alarmpanelet viser om det er aktive alarmpunkter i lokalet eller om alarmområder er til-/frakoblet. Det er tilpasset både små og store kontorbygg eller eiendommer som vil ha en enkel og trygg overvåking og styring av anlegget.

Sikker og smidig

På skjermen kan du styre til- og frakobling av alarm, og ved alarmer får du informasjon i klartekst om hvilke tiltak som skal utføres. Hvis en alarm går kan du enkelt se hvilken detektor som er utløst og raskt foreta nødvendig(e) tiltak. Raskere utført tiltak gir redusert skade. MapR Touch har også innebygde funksjoner som gjør det enkelt for installatøren ved montering/service, som f.eks. gangtest med visning av soner som skal testes.

TEKNISK BESKRIVELSE

MapR Touch konfigureres fra R-CARD M5, alarmpanelet tilkobles via IP og spenningsettes via lokalbuss til undersentralen UC-50 og inngår som en enhet i R-CARD M5 MEGA. Betjeningspanelet presenterer plantegninger på skjermen og der vises og betjenes de alarmpunkt og dørmiljø som er konfigurerte i MEGA-alarmsystemet.

Utførelse:

Svart slagfast PC/ABS-plast og herdet glass, veggfeste i metall

Display:

15" TFT

Tilkoblinger:

Lokalbuss, IP

Kommunikasjonsgrensesnitt:

IP, Lokalbuss RS-485

Temperaturområde:

5-40 °C

Tilkoblinger:

Ethernet 10/100, USB 2.0 OTG, RS485 (lokalbuss)

Matespenning:

18VDC til 30VDC SELV

Strømbruk (maks):

850mA / 18V

Produktets vekt:

3.8 kg

Produktets mål (BxHxD):

462 × 301 × 38 mm

Vekt forpakning:

4.1 kg

Leseteknikk:

Desfire EV2, Mifare Classic

Systemkrav R-CARD M5:

Version 5.48.0

Systemkrav UC50:

Version 3.01

FG-godkjenning:

Grad 3

FG-nummer: SA-1086/14

Miljøklasse:

Klasse1 ACE Typ A

