

SIKOM AS

GSM sentral relestyring og
varsling

GSM 12A+

300-8011V16

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sikom GSM 12A+ er en styringsenhet beregnet for 12 Volt DC. Den brukes til blant annet; Ring Hytta Varm, bryterstyring og varsling. Med 2 innebygde releer, 2 innganger for kablede temperaturfølere, 2 innganger for kablede detektorer og lavt strømtrekk er den anvendelig der det ikke er innlagt 230V, kun batteri og solcelleanlegg.



Elnummer: 64 309 46

Dimensjon: 106 x 60 x 20 mm

Farge: Svart

Overflatebehandling: Matt finish

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Sjekk at produkt/koblinger ikke er unormalt varme, ikke har skader etc.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

SIKOM AS

GSM sentral relestyring og
varsling

GSM 12A+

300-8011V16

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: -20°C til +40°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no